

混雑状態を色でお知らせ

- 大混雑
- 混雑
- 通常

混雑検知センサー

密アラート

MA-01  密アラート™

特許出願中

オープン価格

来場者への注意喚起に!

人感センサーが入退者数をカウント。施設内の滞留者が設定した人数を超えると、LED表示灯の色でお知らせし、人手をかけずに密集対策ができます。



店舗



屋内喫煙ルーム




施設の待合室

混雑検知センサー 密アラート MA-01

簡単設置*

面倒な配線や設置工事は不要です。
付属のACアダプターをAC100Vコ
ンセントに接続してください。

*本体固定や配線処理など、安全に配慮した設置をしてください。



入場制限を2段階で設定可能

赤色・黄色を表示する人数を自由に
設定できます。



誤検知低減ロジックを搭載

上下2段の検知エリアを同時に遮った時だけカウントする高精度セ
ンサーを搭載しています。

右側入口、左側入口への切り替え機能搭載

本体内部のコネクターを切り替えると入口の向きを変更できます。

(入口:右)



(入口:左)



運用方法

- 1 本体を設置し、電源をONにする
- 2 制限人数*を設定する
- 3 検知エリアを通過してカウントすることを確認する
- 4 使用する前に必ず人数をリセットする

*設定は、電源を切っても保持します。

仕様

型式	MA-01
検知方式	パッシブインフラレッド方式
センサー検知範囲	1.3m
電源	DC12V(専用ACアダプター付属)
設置場所	屋内(防水ではありません)
使用周囲温度範囲	0~40℃(結露しないこと)
電源コード長	約1.8m
外形寸法	110×30×30cm
質量	約10kg

オプション(別売品)

●モバイルバッテリーキット




●説明パネル




寸法:A4サイズ(210×297mm)

●フロアサイン



直径350mm

裏面すべり止め加工(据置タイプ)、防炎加工済



ご購入の前に

※本製品は施設等への入室/退室者の通過検知により、混雑状態の目安をお知らせする装置です。設置環境、通行者の通過状況により、実際の人数との差異が生じることがあります。出入口が一か所の施設でご使用ください。●掲載内容は2021年5月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外觀等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。